

Návod na použitie prístroja: **Deramax-Kitty** (ultrazvukový odpudzovač psov a mačiek)

Popis prístroja:

Odpudzovač je určený na odpudzovanie túlavých mačiek a psov. Využíva vysokú citlivosť sluchu psov a mačiek a vysielala pre ne veľmi nepríjemné ultrazvukové signály s automaticky sa meniacim kmitočtom a premennou intenzitou signálu, aby si škodcovia na zvuk prístroja nezvykli. Nevítané zvieratá tak po krátkom čase chránený priestor opustia. Kmitočet odpudzovača mačiek a psov je v oblasti, ktorá je pre človeka za hranicou počuteľnosti.

Odpudzovač psov a mačiek je určený na vonkajšie použitie, je ale bezpodmienečne nutné chrániť ho pred priamym vplyvom dažďa a snehu!

Uvedenie do prevádzky:

Vsuňte napájací konektor externého zdroja do napájacej zdievky v prístroji, potom zasunúť napájací zdroj do zásuvky. Odpudzovač psov a mačiek je tak pripravený na použitie.

Kontrola činnosti prístroja:

1. Uprostred dolného okraja čelnej strany odpudzovača sa v pravidelných intervaloch rozsvetuje červené indikačné svetlo presvitajúce cez plastovú krabičku. Aby indikačné svetlo nepôsobilo rušivo, je len slabo viditeľné (pre viditeľnosť stačí zatieniť uvedenú časť krabičky rukou alebo kontrolovať svetlo v priestore s nízkou intenzitou okolitého svetla). **2.** Odpudzovač generuje cca každú sekundu akustický signál („tikanie“), toto „tikanie“ súvisí so zabudovanou funkciou zmeny intenzity ultrazvukového signálu, čo prispieva k vyššej účinnosti odpudzovača.

Umiestnenie prístroja:

Orientujte sa podľa uvedeného dosahu a uhla záberu uvedeného v technických údajoch.

Odpudzovač je vhodné ponechať v chode i potom, keď škodcovia chránený priestor opustia, a to z dôvodu ich možného návratu.

Pozn. NIKDY NEPOUŽÍVAJTE PRÍSTROJ PROTI ZVIERATÁM, KTORÉ NEMAJÚ MOŽNOSŤ ÚNIKU Z PRIESTORU CHRÁNENÉHO PRÍSTROJOM!

Upozornenie:

Generovaný signál má silný odpudzujúci účinok na rôzne druhy škodcov, avšak nie vždy je možné dosiahnuť pri odpudzovaní optimálne výsledky. Niektoré dôvody uvádzame tu:

1. Škodcovia majú v priestore s odpudzovačom alebo v jeho okolí ukryté mláďatá a nie sú ochotní ich opustiť.
2. V období veľkého nedostatku potravy sú škodcovia schopní vyhľadávať potravu i v priestore chránenom odpudzovačom. Je potrebné si uvedomiť, že škodca si pravdepodobne radšej vyberie stresujúci zážitok zo signálu odpudzovača, než „smrť v dôsledku hladu“.
3. Škodca môže trpieť vrodenu alebo získanou poruchou sluchu. V tomto prípade môže byť voči signálu odpudzovača imúnny.

Výrobca nezodpovedá za ev. škody na majetku a zdraví spôsobené škodcami v priebehu použitia odpudzovača!

Technické údaje:

Napájanie odpudzovača mačiek a psov: 12V (externý jednosmerný napájací zdroj)

Pozn. Použitý napájací konektor na odpudzovači je typ 2.1, kladný pól (+) je v strednej časti zásuvky konektora.

Pracovný kmitočet odpudzovača mačiek a psov: 22kHz – 26kHz

Dosah prístroja vo vonkajších priestoroch: do vzdialenosti 12 metrov v uhle cca 120 stupňov

Výrobca: Deramax.cz s.r.o., Za Drahou 1424, Valašské Meziříčí, 757 01

Akékolvek šírenie kópií tohto návodu i jeho častí podlieha súhlasu spoločnosti Deramax.cz s.r.o.

